

Lizenzbestimmungen

Dies ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Benutzer, und altec ComputerSysteme GmbH. Dieser Vertrag erstreckt sich auf die altec FlashCard CopyStation II Software. Alle nicht ausdrücklich in diesem Vertrag zugesicherten Rechte verbleiben beim Hersteller der Software. Durch Installieren oder Verwenden der Software erkennen Sie die Bestimmungen dieses Vertrages an. Wenn Sie diesen Bestimmungen nicht zustimmen, geben Sie bitte die gesamte Software inklusive Begleitmaterial (CD, gedrucktes Material und Verpackungen) unverzüglich zurück und löschen Sie bereits installierte Software.

Sie sind berechtigt, eine Kopie der Software auf einem einzigen Produkt zu installieren und zu verwenden. Wenn Sie über mehrere Lizenzen der Software verfügen, ist es Ihnen gestattet, jederzeit ebenso viele Kopien der Software zu verwenden, wie Sie Lizenzen haben. Sie sind berechtigt eine einzige Kopie der Software ausschließlich zu Sicherungs- und Archivierungszwecken zu erstellen. Sie sind nicht berechtigt, die Software zu vermieten oder zu verleasen. Sie sind nicht berechtigt die Software zurückzuentwickeln, zu dekompileieren oder zu disassemblieren.

altec ComputerSysteme GmbH kann nicht garantieren, dass die Software Ihren Anforderungen entspricht oder die Software ohne Unterbrechung bzw. fehlerfrei funktioniert. altec ComputerSysteme GmbH lehnt alle sonstigen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien ab. altec ComputerSysteme GmbH haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden (dies gilt unter anderem auch ohne Beschränkung für Folgeschäden jeglicher Art, für Schäden durch entgangene Gewinne, Betriebsunterbrechungen, Verlust von Geschäftsdaten oder sonstige pekuniäre Verluste).

altec ComputerSysteme GmbH haftet nicht für etwaige Fehler in dieser Dokumentation. Eine Haftung für mittelbare oder unmittelbare Schäden, die im Zusammenhang mit der Benutzung dieser Dokumentation entstehen, ist insoweit ausgeschlossen, als dies gesetzlich zulässig ist.

Inhaltsverzeichnis

1. Einführung	4
1.1 Produktbeschreibung	4
1.2 Leistungsmerkmale	4
1.3 Lieferumfang	5
2. Stecken und Entfernen der Speichermedien	5
3. Programmstart und Benutzeranmeldung	6
3.1 Programmstart	6
3.2 Benutzeranmeldung	6
4. Erstellen von Image-Kopien	7
4.1 Erzeugen eines Images	7
4.2 Optional: Erzeugen eines verkürzten Images	9
4.3 Anlegen eines Job	11
4.4 Starten eines Kopierauftrages	13
5. Software Menüs und -funktionen	15
5.1 Das Menü "Datei"	15
5.2 Das Menü "Ausführen"	15
5.3 Das Menü "Einstellungen"	16
5.4 Das Menü "Info"	17
5.5 Karten-Informationen	18
6. Software-Option "Short Image Files"	18
7. Technische Daten der FlashCard CopyStation II	19
8. Support und weitere Informationen	20

1. Einführung

1.1 Produktbeschreibung

Die FlashCard CopyStation II ermöglicht die einfache Vervielfältigung von Daten-Images gleichzeitig auf bis zu acht Speicherkarten. Die Kombination aus vorkonfiguriertem PC mit der Windows-Software ist sehr leicht zu bedienen – ohne längere Anleitung, von ungeschultem Personal.

Wir bieten die FlashCard CopyStation II als Komplettsystem an, bestehend aus einem PC mit vier 3.5" PC Card Laufwerken mit insgesamt acht PC Card Slots, Windows XP Professional Betriebssystem und Tastatur entweder deutsch (Art.-Nr.: B31AL300) oder englisch (B31AL300E), vorinstallierter Kopier-Software, Maus und externem DVD±RW-, ±R DL-, DVD-RAM-Laufwerk mit USB Schnittstelle. Es muß nur noch ein Monitor angeschlossen werden.

PC Card Adapter für diverse Speicherkartenformate sind auf Anfrage erhältlich.

Zur Zeit ist folgende **Software-Option** erhältlich:

- 1.) Lieferbar ist eine Software-Option zum Erzeugen und Kopieren von verkürzten Imagedateien. Damit können Speicherkarten, bei denen die aufgespielten Daten deutlich kleiner als die Speicherkapazität sind, schneller programmiert werden.
Software Short Image Files – 31AL3002

Kundenspezifische Anpassungen der Software sind möglich.

1.2 Leistungsmerkmale

- ◆ Speicherkarten-Kopiersystem mit acht PC Card Slots für PC Cards und alle Speichermedien, die in einem PC Card Adapter betrieben werden können, wie z.B. CompactFlash Cards, SD & SDHC Cards, miniSD & miniSDHC Cards, microSD & microSDHC Cards, MultiMediaCards, Microdrives, alle Memory Sticks, xD-Cards.
- ◆ Selbstentwickelte Kopiersoftware für Windows XP mit dem »Look & Feel« der Software für die anderen altec Kopierstationen.
- ◆ User Interface zweisprachig deutsch & englisch einstellbar.
- ◆ Job Wizard für die Parameter eines Kopierauftrages wie Name des Images, Anzahl der Kopien und ob eine Verifizierung vorgenommen werden soll.

- ◆ Imagekopien – Kopieren von z.B. acht PC Cards mit 512 MB in ca. 20 Minuten (abhängig vom Kartentyp).
- ◆ SDHC, miniSDHC und microSDHC ready.

1.3 Lieferumfang

- ◆ CD-ROM mit Software und Handbuch als PDF Datei.
- ◆ PC mit vier eingebauten 3.5" IDE Laufwerken, Windows XP Professional Betriebssystem in deutsch oder englisch, vorinstallierter Kopier-Software, Maus, Tastatur (mit deutschem oder englischem Tastatur-Layout) und externem DVD±RW-, ±R DL-, DVD-RAM-Laufwerk mit USB Schnittstelle.
- ◆ evtl. bestellte PC Card Adapter.

2. Stecken und Entfernen der Speichermedien

Bitte vermeiden Sie Gewaltanwendung beim Einstecken der PC Cards oder der PC Card Adapter in die Slots der FlashCard CopyStation II.

Führen Sie die Speichermedien bitte mit der Steckerleiste vorn und der gelabelten Oberseite nach oben zeigend in die PC Card Slots ein. Dabei müssen diese so weit eingesteckt werden, bis die schwarzen Auswurfknöpfe herausgedrückt werden.

Zum Entfernen der Speichermedien drücken Sie erst die Auswurfknöpfe neben dem jeweiligen Slot und ziehen dann das Speichermedium vollständig aus dem Gerät.

